JARLTECH

CCD-Barcode-Scanner 2009

Jarltech 2009

Leistungsfähiger CCD-Handscanner für alle Barcodes

Der 2009 bietet den günstigen Einstieg in das Barcodelesen. Der handliche Touchscanner wird einfach auf den Barcode aufgesetzt. Nach Auslösen des Triggerknopfes auf der Unterseite dekodiert der Scanner die im Code enthaltenen Informationen automatisch und überträgt sie an den Host. Mit 80 mm Lesebreite liest der Scanner alle gängigen Barcodes, z.B EAN-Codes, PZN, ISBN, etc.

Der Scanner ist in drei Anschlusstypen verfügbar: Tastaturweiche, USB- und serieller Anschluss. Bei der Tastaturweichenversion schließen Sie das Gerät einfach zwischen PC und Tastatur an. Es übergibt dann alle gelesenen Daten unverändert an die Tastaturschnittstelle des PC, die auf dem Bildschirm wie über die Tastatur eingetippt erscheinen. Ähnlich funktioniert der USB-Anschluss: Auch hier erscheinen die Daten genau dort auf dem Bildschirm, wo sich der Cursor befindet. Beide Varianten arbeiten daher sofort an jedem PC, mit jeder Software. Wird der Scanner seriell angeschlossen, muss die Software die RS232-Schnittstelle aktiv abfragen und die Daten dann intern weiterverarbeiten.

Damit der 2009 unter allen Bedingungen optimale Ergebnisse liefert, passen Sie ihn über das mitgelieferte Konfigurationshandbuch ganz einfach an die unterschiedlichsten Umgebungen an. Das Konfigurieren ist kinderleicht und erfordert keinerlei Programmierkenntnisse. Zum Auswählen der unterschiedlichen Optionen lesen Sie einfach die entsprechenden Programmierbarcodes mit dem Scanner ein. Auf diese Weise schalten Sie zum Beispiel bestimmte Barcodetypen ein oder aus, setzen RS232-Parameter oder passen den Scanner an verschiedene Sprachen an.

Wir liefern den Scanner in Schwarz oder Weiß und immer mit Anschlusskabel. Der abgebildete Scannerhalter aus Gummi ist geeignet zur Schraub- oder Klebmontage. Bitte bestellen Sie Ihn bei Bedarf separat.

Spezifikationen

Anschluss	Tastaturweiche Anschlusskabel integriert
Lichtquelle	LED (660 nm)
Photo-Sensor	2048 Pixel-CCD
max. Lesebreite	82 mm
Scanrate	100 Scans/sec.
Gewicht	270 Gramm (ohne Kabel)

lesbare Barcodes	UPC, EAN, JAN, Code 39 (Full-ASCII), Code 39, Code 93, Interleaved 2/5, Codabar, Chinese Postcode, Code 128
Stromversorgung	+5V, max. 130 mA (über die Tastaturschnittstelle)
Zubehör	Gummihalter für Barcode-Scanner

Ihr Jarltech-Partner

JARLTECH Europe GmbH
Deutschland / Germany
www.jarltech.com

Subject to change without notice. Irrtum und Änderung vorbehalten.